



# 留守番電話機能のご利用方法

株式会社まほろば工房

# 留守番電話を設定する

---

- ▶ 「\*500」をダイヤル
  - ▶ 「\*500」をダイヤルしてください。
    - ▶ 音声案内「FMCフォン留守番電話設定メニューです」が流れます。
- ▶ 暗証番号を入力
  - ▶ 初期設定の暗証番号は「アカウント連絡票」に記載しています。必ず変更してご利用ください。
- ▶ 音声ガイダンスに従って設定
  - ▶ 設定メニュー
    - ▶ 1 :留守番電話を有効にします
    - ▶ 2 :留守番電話を無効にします
    - ▶ 9 :暗証番号を変更します
- ▶ 呼び出し時間(秒)の設定をする
  - ▶ 留守番電話を呼び出すまでの時間(秒)を設定します。
    - ▶ 呼び出しまでの時間(秒)は、0~120秒まで設定できます。

# 留守番電話を再生する

## ▶ 「\*555」をダイヤル

- ▶ 「\*555」をダイヤルまたはアプリのキーパッド画面左下をタップしてください。
  - ▶ 音声案内「FMCフォン留守番電話センターです」が流れます。



## ▶ 暗証番号を入力

- ▶ 初期設定の暗証番号は「アカウント連絡票」に記載しています。必ず変更してご利用ください。

## ▶ 音声ガイダンスに従って設定

### ▶ メニュー

- ▶ 1 :新しいメッセージの再生
- ▶ 2 :フォルダを変更
- ▶ \* :ヘルプ

### ◆ 「フォルダを変更」とは

留守録メッセージを「新しいメッセージ」と「再生済みメッセージ」に振り分ける機能です。

# 録音件数・記録時間の上限

- ▶ 留守番電話の録音件数・時間には以下の上限があります。

留守番電話 保管期間	2週間
最大記録件数	3件
1件あたりの記録時間	30秒まで

- ▶ 録音件数が上限に達していると、留守番電話に切り替わりませんのでご注意ください。
- ▶ 保管期間がすぎた録音データは自動的に削除されます。
- ▶ 録音したメッセージの削除
  - ▶ メッセージを再生したあと、ガイダンスが流れます。
    - ▶ 5 :もう一度聞く
    - ▶ 9 :メッセージを削除する
    - ▶ \* :ヘルプ